



标准版本



带破玻版本



全功能单门控制器

结合门禁控制器和非接触式出门按钮


产品特点：

- 安装简便安全可靠 - 非接触式出门按钮结合门控制器（一体机）。
- 能替代出门按钮，内置玻璃破碎装置（紧急断电开门），门禁控制器以及遥控开门设备，可连动消防报警。
- 内置式门锁控制，安全可靠。
- 更安全可靠电容非接触式技术替代红外感应技术，电容技术不会受环境因素所影响。
- 当设备被触发，指示灯的颜色会变化并伴有声音提示，便于用户观察。
- 智能面板能显示【DHO, 火警以及断电状态】。
- 玻璃破碎功能：在紧急情况下击碎玻璃，门锁会自动打开，并有声光报警提示门的位置。
- 如果是通过UPS供电，设备可以支持无电锁功能。
- 内置式门铃功能，通过按键式读卡器的“*”键触发。
- 面板防拆保护。
- 支持遥控开门。
- 支持任何韦根信号输出读卡器或进出读卡器模块。
- 支持刷卡开门、刷卡加密码开门以及密码开门，密码长度可定义为4至8位。
- 支持2000张合法卡以及20000条事件记录。
- 允许用户自己配置加卡/减卡/格式化等功能卡片-在没有连接软件下更容易管理。
- 支持键盘编程。
- 功能卡只能在室内的ICED2上使用。能确保操作人员是授权进门的。
- 系统时间表允许用户自定义开锁模式，支持“时间段内常开门”和“时间段内权限开门”模式。
- 具有一个干接点输入开门接口和一个警报输出。

型号说明:

功能 \ 型号	SOC2942	SOC2912
---------	---------	---------

功能规格:

出门指示	颜色会由蓝色变为绿色同时有响声	
手动开门输入	干接点输入 (常开状态)	
报警	LED灯闪烁 & 蜂鸣器响	
防拆保护	移除面板会触发报警继电器	
火警报警输入	支持触发蜂鸣器、报警输出和解锁	
遥控按钮 (可选择)	433MHz (最多可以同时支持5个遥控器) 	
报警输出	NC常闭触点/COM公共触点/NO常开触点: 30Vdc, 最大1A	
面板指示灯	DHO(门常开指示)	DHO, 火警, 电源故障
玻璃破碎紧急功能	无	重击ICEO面板中心
功能卡片	加卡/删除卡/格式卡(清除卡)	
读卡器接口	韦根 (第三方读卡器) 或RS485, 能同时支持进和出门读卡器 (可选择)	
卡片容量	2,000张合法卡 (可扩展)	
事件记录	20,000条事件记录	
联网接线模式下最多可接控制器数量	64台控制器 (ICEO2)	

技术规格:

感应距离	~ 3 - 4厘米
电器提供给电锁的功率	30V直流 2安培 (最大)
标准尺寸	92 (长) X 92 (宽) X 8.5(高) 毫米 (表面面积)
重量	180克

系统连接图:

